

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

### couleur:

☒ noir

☐ blanc

### Assortiment:

☒ Wert nicht verfügbar FR

☒ QMI.A

☐ QX.54.A



**Feller-NR:** 87063.ARL.Q.A.L.60.34

**E-NR:** 216 106 150

**EAN:** 7613175497709

STANDARDdue (SNAPFIX) - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - Q.A (60) - noir - IP20

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** encastré

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** Duroplast

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** interrupteur va et vient

**type de prise:** norme suisse type 13

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Oui

**courant nominal prise:** 10 A

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87063.ARL.Q.A.L.60.34

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED jaune 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED rouge 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED bleu 1,0 mA                                                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED blanc 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |

## Fiche technique: 87063.ARL.Q.A.L.60.34



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED  
23...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.40  
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 953 000  
combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0  
mA

### Décomposition:



| Name / Kategorie                                  | Feller-Nr / E-NR |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Petite combinaison - Lumineux - Avec contact      | 87063.ARL.BAE.34 |
| à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + | 216 066 790      |
| N + PE - Avec bornes enfichables - ...            |                  |



|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de                  | 920-87060.Q.A.FL.60 |
| recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir,          | 388 399 150         |
| lumineux - Avec lentille frontale - Sans plaque |                     |
| de recouvrement...                              |                     |