



EDIZIO due colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 87063.FX.54.65

E-NR: 609 053 030

EAN: 7611386813233

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gr...

920-87060.F.65

378 461 030



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair

985.FX.54.65

283 901 030

Fiche technique: 87063.FX.54.65



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair

901.FX.54.65

283 905 030

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...

87063.BSE

655 543 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux
- Sans cadre de recouvrement - F - gr...

920-87060.F.65

378 461 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair

901.FX.54.65

283 905 030