

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87063.FX.54.K.61

E-NR: 609 253 000

EAN: 7611386838830

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con otturatore - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con otturatore - Senza telaio di copertura - ...

920-87060.F.K.61

378 462 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61

283 901 000

Scheda dati: 87063.FX.54.K.61



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - S...	87063.BSE 655 543 000
---	--------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
--	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con otturatore - Senza telaio di copertura - ...	920-87060.F.K.61 378 462 000
--	---------------------------------