

Fiche technique: 87063.KS.GMI.A.K.61.34

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 blanc

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 87063.KS.GMI.A.K.61.34

E-NR: 217 320 000

EAN: 7613175531526

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Inverseur - 3/1 L - Avec Shutter - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -
Sans LED

632.BZ
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80
209 975 000

Fiche technique: 87063.KS.GMI.A.K.61.34

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.30
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.80
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 955 900
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10
		209 950 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10
		209 970 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.10
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.70
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.40
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40
		209 953 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30
		209 972 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30
		209 952 000

Fiche technique: 87063.KS.GMI.A.K.61.34



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.40
Avec LED rouge 1,0 mA 209 973 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.70
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 957 000
combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0
mA



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.70
Avec LED bleu 1,0 mA 209 977 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.80
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 955 000
combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0
mA

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Petite combinaison - Lumineux - Avec	87063.KS.BAM.34
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,	216 963 790
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes	
enfichables...	



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite	920-87060.GMI.A.SL.K.61
combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir,	388 409 000
lumineux - Avec lentille latérale - A...	