

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

- |         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| ■ crema | ■ umbra      | ■ noir       |
| ■ blanc | ■ gris clair | ■ gris foncé |

### Assortiment:

- |         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| ■ GMI.A | ■ G.A | ■ GX.54.A |
|---------|-------|-----------|

**Feller-NR:** 87066.KS.G.A.L.60.34

**E-NR:** 216 826 050

**EAN:** 7613175529691

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - G.A - noir - IP20 - 60 x 60 mm

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| tension nominale:                         | 250 V                    |
| mode de montage:                          | autre                    |
| sans halogène:                            | Oui                      |
| courant assigné:                          | 10 A                     |
| nombre de prises:                         | 1                        |
| qualité du matériau:                      | matière thermoplastique  |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20                     |
| matériau:                                 | matière synthétique      |
| type de fixation:                         | fixation avec vis        |
| type de commutateur:                      | interrupteur va et vient |
| type de prise:                            | norme suisse type 13     |
| sens de montage:                          | horizontal               |
| avec éclairage:                           | Oui                      |
| courant nominal prise:                    | 10 A                     |

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87066.KS.G.A.L.60.34

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED jaune 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED rouge 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED bleu 1,0 mA                                                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |

## Fiche technique: 87066.KS.G.A.L.60.34



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.10  
Avec LED blanc 1,0 mA 209 970 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.10  
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 950 000  
combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0  
mA



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED  
23...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.40  
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 953 000  
combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0  
mA

### Décomposition:



| Name / Kategorie                                 | Feller-Nr / E-NR |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Petite combinaison - Lumineux - Avec             | 87066.KS.BAE.34  |
| interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, | 217 086 790      |
| 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes               |                  |
| enfichables...                                   |                  |



|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite | 920-87060.G.A.FL.60 |
| combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir,  | 388 399 050         |
| lumineux - Avec lentille frontale - S...       |                     |