

## Fiche technique: 87066.KS.Q.A.L.60.34

### STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

#### couleur:

☒ noir

☐ blanc

#### Assortiment:

☒ Wert nicht verfügbar FR

☒ QMI.A

☐ QX.54.A



**Feller-NR:** 87066.KS.Q.A.L.60.34

**E-NR:** 216 826 150

**EAN:** 7613175501314

STANDARDdue (SNAPFIX) - Petite combinaison -  
Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à  
poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W -  
Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm -  
Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA -  
Éclairage de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® -  
Profondeur 39 mm - Q.A (60) - noir - IP20

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** encastré

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** Duroplast

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** interrupteur va et vient

**type de prise:** norme suisse type 13

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Oui

**courant nominal prise:** 10 A

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87066.KS.Q.A.L.60.34

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED jaune 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED rouge 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED bleu 1,0 mA                                                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |

## Fiche technique: 87066.KS.Q.A.L.60.34



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED blanc 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.10  
209 970 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED  
23...

689.230V.LED.10  
209 950 900

### Décomposition:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Petite combinaison - Lumineux - Avec  
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,  
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes  
enfichables...

87066.KS.BAE.34  
217 086 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir,  
lumineux - Avec lentille frontale - Sans plaque  
de recouvremen...

920-87060.Q.A.FL.60  
388 399 150