

STANDARDdue

Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale


couleur:
☒ noir

☐ blanc

Assortiment:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 87066.KS.Q.L.60.34

E-NR: 755 066 150

EAN: 7613175271422

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Profondeur 39 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Oui
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

689.230V.LED.80
209 955 900



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - Sans plaque de recouvremen...

920-87060.Q.A.FL.60
388 399 150

Fiche technique: 87066.KS.Q.L.60.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille fro...	920-87060.QMI.A.FL.60 388 405 150

Fiche technique: 87066.KS.Q.L.60.34



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.80
Avec LED vert 1,0 mA 209 975 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.30
Avec LED jaune 1,0 mA 209 972 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.70
Avec LED bleu 1,0 mA 209 977 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Petite combinaison - Lumineux - Avec	87066.KS.BSE.34
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,	655 865 002
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes	
enfichables...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-87060.Q.A.FL.60
recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir,	388 399 150
lumineux - Avec lentille frontale - Sans plaque	
de recouvrement...	