

Fiche technique: 87066.KS.QX.54.L.61.34

STANDARDdue

Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 87066.KS.QX.54.L.61.34

E-NR: 755 061 100

EAN: 7613175271613

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Hauteur 58 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	autre
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Oui
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:



Name / Kategorie

Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA

Feller-Nr / E-NR

642.BZ.230V.LED.70
209 977 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA

688.230V.LED.40
209 953 000

Fiche technique: 87066.KS.QX.54.L.61.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - Sans plaque de recouvrement...	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000

Fiche technique: 87066.KS.QX.54.L.61.34



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.40
Avec LED rouge 1,0 mA 209 973 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Lumineux - Avec 87066.KS.BSE.34
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 655 865 002
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes
enfichables...



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - 901-160.QX.54.61
Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans 283 011 200
cadre synthétique (à commander séparément) -
blanc...