

## Système de fixation à baïonnette

### Petite combinaison Lumineux

**couleur:** incolore**Assortiment:** BSE BSM**Feller-NR:** 87066.LS.BSM.74**E-NR:** 655 966 000**EAN:** 7613175128184

Petite combinaison - Lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED bleu 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Profondeur 40 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 250 V                    |
| <b>mode de montage:</b>                          | encastré                 |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                      |
| <b>courant assigné:</b>                          | 10 A                     |
| <b>nombre de prises:</b>                         | 1                        |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique  |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                     |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique      |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation avec vis        |
| <b>type de commutateur:</b>                      | interrupteur va et vient |
| <b>type de prise:</b>                            | norme suisse type 13     |
| <b>sens de montage:</b>                          | horizontal               |
| <b>avec éclairage:</b>                           | Oui                      |
| <b>courant nominal prise:</b>                    | 10 A                     |

**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA

688.230V.LED.30  
209 952 000

## Fiche technique: 87066.LS.BSM.74

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED                                                                                    | 632.BZ<br>209 877 000             |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                        | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA                                                                        | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pièces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |

## Fiche technique: 87066.LS.BSM.74

|                                                                                   |                                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -     | 689.230V.LED.30 |
|                                                                                   | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à      | 209 952 900     |
|                                                                                   | poussoir, petites combinaisons et prises - LED |                 |
|                                                                                   | 23...                                          |                 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -     | 689.230V.LED.40 |
|                                                                                   | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à      | 209 953 900     |
|                                                                                   | poussoir, petites combinaisons et prises - LED |                 |
|                                                                                   | 23...                                          |                 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -     | 689.230V.LED.70 |
|                                                                                   | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à      | 209 957 900     |
|                                                                                   | poussoir, petites combinaisons et prises - LED |                 |
|                                                                                   | 23...                                          |                 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -     | 689.230V.LED.80 |
|                                                                                   | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à      | 209 955 900     |
|                                                                                   | poussoir, petites combinaisons et prises - LED |                 |
|                                                                                   | 23...                                          |                 |

### Décomposition:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                         | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Petite combinaison - Lumineux - Avec                                                                     | 87066.LS.BSE.74  |
|                                                                                    | interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,<br>250 V AC, L + N + PE - Avec bornes<br>enfichables... | 655 866 000      |
|  | Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1                                                           | 2711             |
|                                                                                    | découpe normé - 77 x 77 mm                                                                               | 376 163 000      |