

STANDARDdue

Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 87066.LS.Q.L.61.34

E-NR: 755 076 100

EAN: 7613175271651

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 39 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Wechselschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Grün (Set à 10...

689.230V.LED.80
209 955 900



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse -
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für
Bo...

920-87060.Q.A.FL.61
388 399 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87060.QMI.A.FL.61
Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, 388 405 100
beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Abdeckplatte...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000
- LED 230 V Rot, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10
Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Gelb (Set à 10...



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ
Ohne LED 209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40
Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Rot (Set à 10)...



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80
Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Set à 1...



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30
Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70
Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87066.LS.BSE.34
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 866 002
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz
- ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87060.Q.A.FL.61
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 388 399 100
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für
Bo...