

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 87161.FX.54.57

E-NR: 609 123 890

EAN: 7611386555782

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	16 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 23
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-87161.F.57
378 219 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
283 901 890

Scheda dati: 87161.FX.54.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...	87161.BSE 659 833 000
---	--------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87161.F.57 378 219 890
---	-------------------------------