

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Piccola combinazione Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Wert nicht verfügbar It

● QMI.A

● QX.54.A



Feller-NR: 87161.Q.A.60

E-NR: 216 266 150

EAN: 7613175478289

STANDARDdue (SNAPFIX) - Piccola combinazione -
Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 23
- 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto -
Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 58 mm - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L -
Per schema 3+3 togliere il collegamento standard -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 39 mm -
Q.A (60) - nero - IP20

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: incastrato

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87161.QMI.A.60
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 388 423 150
pulsanti - Con placca di copertura - Disco fro...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87161.Q.A.60
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 388 422 150
pulsanti - Senza placca di copertura - Disco f...

Scheda dati: 87161.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87161.QMI.A.60
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 388 423 150
pulsanti - Con placca di copertura - Disco fro...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87161.Q.A.60
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 388 422 150
pulsanti - Senza placca di copertura - Disco f...

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Piccola combinazione - Non illuminato - Con 87161.BAE
interruttore doppio e presa tipo 23 - 16 A, 250 V 216 266 790
AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87161.Q.A.60
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 388 422 150
pulsanti - Senza placca di copertura - Disco f...