



EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 87163.AR63.FX.54.67

E-NR: 609 197 040

EAN: 7613175050331

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 23

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 16 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

920-87161.F.67
378 219 040



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé

985.FX.54.67
283 901 040

Fiche technique: 87163.AR63.FX.54.67



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé
901.FX.54.67
283 905 040

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaquette de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - ...	87163.AR63.BSE 659 835 000
--	-------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-87161.F.67 378 219 040
---	-------------------------------