

Fiche technique: 87163.AR63AR.QMI.60

STANDARDdue

Petite combinaison Non lumineux



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 87163.AR63AR.QMI.60

E-NR: 755 210 150

EAN: 7613175269597

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture - 2 x 1 L - Profondeur 39 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 23
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	16 A

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec plaque d...	920-87160.QMI.A.60 388 419 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 6...	920-87160.Q.A.60 388 416 150

Fiche technique: 87163.AR63AR.QMI.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - noir -...

2911-160.QMI.A.60

334 070 250

Décomposition:



Name / Kategorie

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfic...

Feller-Nr / E-NR

87163.AR63AR.BSM

659 936 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Avec plaque de recouvrement...

920-87161.QMI.A.60

388 423 150