

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 schwarz

 weiss

### Bauart:

 Wert nicht verfügbar

 QMI.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 87163.KS.QX.54.A.L.61.34

**E-NR:** 216 851 100

**EAN:** 7613175487311

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination -  
 Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und  
 Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit  
 Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe  
 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit  
 LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A -  
 weiss - IP20 - 76 x 76 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                  |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Bemessungsstrom:</b>             | 16 A                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen:</b>       | 1                        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Ausführung des Schalters:</b>    | Wechselschalter          |
| <b>Ausführung der Steckdose:</b>    | Schweizer Norm Typ 23    |
| <b>Montagerichtung:</b>             | horizontal               |
| <b>Mit Beleuchtung:</b>             | Ja                       |
| <b>Nennstrom Steckdose:</b>         | 16 A                     |

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -  
 Ohne LED

632.BZ  
 209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -  
 Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
 209 975 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30  
Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40  
Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000  
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70  
Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Gelb (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Grün (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10  
Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Blau (Set à 10...

|                                                                                   |                                                                                                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -                                                                            | 689.230V.LED.40                |
|                                                                                   | Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)...                      | 209 953 900                    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000 |

### Zerlegung:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                      | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel                                                                                             | 912.X.54.EA                        |
|                                                                                    | - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat                                                                                          | 283 000 110                        |
|                                                                                    | - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...                                                                                        |                                    |
|  | Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Aus/Wechs... | 87163.KS.BAE.34<br>217 246 790     |
|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckplatt... | 920-87160.Q.A.FL.61<br>388 417 100 |
|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung                                                           | 901-160.QX.54.A.61<br>283 031 100  |
|                                                                                    | STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...                                                                           |                                    |