

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Piccola combinazione Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Wert nicht verfügbar It



QMI.A



QX.54.A

Feller-NR: 87163.QMI.A.61

E-NR: 216 390 100

EAN: 7613175490656

STANDARDdue (SNAPFIX) - Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 39 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: incastrato

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm

- Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco ...

Feller-Nr / E-NR

2911-160.QMI.A.61

334 070 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Con 1 bottone, non illuminata - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per rit...

920-87160.Q.A.61

388 416 100

Scheda dati: 87163.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.QMI.A.61
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 388 419 100
bottoni, non illuminata - Con placca di
copertura...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Piccola combinazione - Non illuminato - Con	87163.BAM
interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L +	216 393 790
N + PE - Con morsetti a innesto - S...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.QMI.A.61
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 388 419 100
bottoni, non illuminata - Con placca di
copertura...