

EDIZIO due colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87166.FX.54.35

E-NR: 609 164 010

EAN: 7613175041650

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 23

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 16 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - cr...

920-87160.F.35
378 216 010



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - crema

985.FX.54.35
283 901 010

Fiche technique: 87166.FX.54.35



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A,
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...

87166.BSE

659 850 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux
- Sans cadre de recouvrement - F - cr...

920-87160.F.35

378 216 010



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010