

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Wert nicht verfügbar It

 QMI.A

 QX.54.A



Feller-NR: 87166.KS.Q.A.L.61.34

E-NR: 216 866 100

EAN: 7613175528700

STANDARDdue (SNAPFIX) - Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di controllo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 39 mm - Q.A (60) - bianco - IP20

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: incastrato

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm

2911-160.QMI.A.61
334 070 200

- Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Con 1 bottone, non illuminata - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per rit...

920-87160.Q.A.61
388 416 100

Scheda dati: 87166.KS.Q.A.L.61.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.QMI.A.61
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 388 419 100
bottoni, non illuminata - Con placca di
copertura...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Piccola combinazione - Illuminato - Con	87166.KS.BAE.34
interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L +	217 286 790
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -	920-87160.Q.A.FL.61
Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1	388 417 100
bottoni illuminati - Con lente frontale - Senz...	