

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

### Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 87166.LS.G.A.L.65.34

**E-NR:** 216 526 030

**EAN:** 7613175499277

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - G.A - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** autre

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 16 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** interrupteur va et vient

**type de prise:** norme suisse type 23

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Oui

**courant nominal prise:** 16 A

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87166.LS.G.A.L.65.34

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED jaune 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED rouge 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED bleu 1,0 mA                                                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |

|                                                                                   |                                                                                                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA     | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |

#### Décomposition:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                 | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Petite combinaison - Lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables... | 87166.LS.BAE.34<br>216 486 790     |
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - S...   | 920-87160.G.A.FL.65<br>388 417 030 |