

## STANDARDdue

### Prise SCHUKO

En Suisse, on trouve généralement les prises européennes à contact de protection SCHUKO

#### couleur:

 noir

 blanc

#### Assortiment:

 Q

 QMI



**Feller-NR:** 8719-A.Q.61

**E-NR:** 630 016 100

**EAN:** 7613175063478

Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Profondeur 38 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>courant nominal:</b>                               | 16 A                |
| <b>tension nominale:</b>                              | 230 V               |
| <b>mode de montage:</b>                               | encastré            |
| <b>sans halogène:</b>                                 | Oui                 |
| <b>nombre d'unités:</b>                               | 1                   |
| <b>verrouillable:</b>                                 | Non                 |
| <b>avec clapet:</b>                                   | Non                 |
| <b>mode de raccordement:</b>                          | borne à fiches      |
| <b>avec protection renforcée contre les contacts:</b> | Non                 |
| <b>qualité du matériau:</b>                           | Duroplast           |
| <b>parasurtension:</b>                                | Non                 |
| <b>protection à courant différentiel:</b>             | Non                 |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b>      | IP20                |
| <b>nombre de prises commandées:</b>                   | 0                   |
| <b>avec éclairage de fonction:</b>                    | Non                 |
| <b>avec éclairage d'orientation:</b>                  | Non                 |
| <b>matériau:</b>                                      | matière synthétique |
| <b>courant de défaut assigné:</b>                     | 0 mA                |
| <b>type de fixation:</b>                              | fixation avec vis   |
| <b>résistance aux chocs:</b>                          | -                   |

**Fiche technique: 8719-A.Q.61**



**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 8719-A.BSE  
Avec bornes enfichables - BSE - incolore 630 016 790

## Fiche technique: 8719-A.Q.61



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Set de recouvrement - Pour prise SCHUKO - | 920-8719-A.Q.A.61 |
| Sans cadre de recouvrement                | 378 400 100       |