

STANDARDdue

Prise double type 13 Lumineux



couleur:

● noir

● blanc

Assortiment:

● Q

● QMI

Feller-NR: 87203.Q.60.84

E-NR: 657 106 150

EAN: 7613175404134

Prise double type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Parallèle - Profondeur 40 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	2
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	Duroplast
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK00

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED rouge 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED blanc 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
	Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED vert 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED jaune 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Élément d'éclairage pour prises double - Sans LED	634-2.BZ 209 962 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise double type 13 - Avec lentille frontale - Disque frontale 60 mm, pour décou...	920-87203.Q.A.FL.60 388 427 150
	Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED bleu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Prise double type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Avec LED vert 1,0 mA - Parallèle - BSE ...	87203.BSE.84 677 824 000
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise double type 13 - Avec lentille frontale - Disque frontale 60 mm, pour décou...	920-87203.Q.A.FL.60 388 427 150

Fiche technique: 87203.Q.60.84

