

NEVO

Prise triple type 13 Lumineux

Remarque : selon la norme SN441011, cet article ne présente désormais plus que la classe



couleur:



noir



blanc



gris clair

Assortiment:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 87303.NAP.Q.60.84

E-NR: 644 131 050

EAN: 7613175318509

Prise triple type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Hauteur 70 mm - NAP.Q - noir - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	3
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Oui
avec éclairage d'orientation:	Oui
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK07

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Couvercle avec clapet - Pour prises triple - Lumineux - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir	921-87303.N.Q.FL.60 377 029 450
	Élément d'éclairage pour prises simples - Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100

Fiche technique: 87303.NAP.Q.60.84

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.10
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.40
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1	902-NAP.Q.60
	entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	284 012 050
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.80
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 955 900
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Prise triple type 13 - Lumineux - IP21 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Avec LED vert 1,0 mA - Disque fr...	87303.N.CO.Q.60.84 644 133 050

	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.60 284 012 050
--	---	-----------------------------