

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Pres a tripla tipo 23 Illuminato



#### colore:

 incolore

#### Esecuzione:

 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 87323.BSE.14

**E-NR:** 677 861 000

**EAN:** 7611386969473

Pres a tripla tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento - Con LED bianco 1,0 mA - Parallela - Profondità 41 mm - BSE - incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                      | 16 A                    |
| <b>tensione nominale:</b>                      | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                      | incastrato              |
| <b>versione:</b>                               | norma svizzera tipo 23  |
| <b>senza alogeni:</b>                          | Sì                      |
| <b>numero di unità:</b>                        | 3                       |
| <b>chiudibile:</b>                             | No                      |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>               | No                      |
| <b>tipo di collegamento:</b>                   | morsetto a innesto      |
| <b>con protezione dal contatto incrementa:</b> | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                  | materiale termoplastico |
| <b>sovratensore:</b>                           | No                      |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>       | No                      |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>    | IP20                    |
| <b>numero di prese commutabili:</b>            | 0                       |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>           | No                      |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>      | No                      |
| <b>materiale:</b>                              | materiale sintetico     |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>            | 0 mA                    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                      | fissaggio con vite      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                   | IK00                    |

**Accessorio:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                           | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Aggiunta illuminazione per presa tripla - Senza LED                                                               | 634-3.BZ<br>209 963 000             |
|     | Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED bianco 1,0 mA                                                   | 644-3.BZ.230V.LED.10<br>209 950 300 |
|     | Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED giallo 1,0 mA                                                   | 644-3.BZ.230V.LED.30<br>209 952 300 |
|     | Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED rosso 1,0 mA                                                    | 644-3.BZ.230V.LED.40<br>209 953 300 |
|   | Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED blu 1,0 mA                                                      | 644-3.BZ.230V.LED.70<br>209 957 300 |
|   | Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED verde 1,0 mA                                                    | 644-3.BZ.230V.LED.80<br>209 955 300 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000      |

## Scheda dati: 87323.BSE.14



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V verde, 1,0 mA

688.230V.LED.80

209 955 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

689.230V.LED.10

209 950 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

689.230V.LED.30

209 952 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

689.230V.LED.40

209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

689.230V.LED.70

209 957 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

689.230V.LED.80

209 955 900