

Système de fixation à baïonnette

Prise triple type 23 Lumineux



couleur:

 incolore

Assortiment:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 87323.BSE.74

E-NR: 677 860 000

EAN: 7611386969503

Prise triple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N
+ PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation
- Avec LED bleu 1,0 mA - Parallèle - Profondeur 41 mm
- BSE - incolore - IP20 - Distance de fixation 52 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	3
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK00

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Élément d'éclairage pour prises triple - Sans LED	634-3.BZ 209 963 000
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED blanc 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED jaune 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED rouge 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED bleu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
	Élément d'éclairage pour prises triple - Avec LED vert 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900