

NEVO

Prise triple type 23

Remarque : selon la norme SN441011, cet article ne présente désormais plus que la classe

**couleur:**

noir



blanc



gris clair

Assortiment:

N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 87323.NAP.Q.S.61**E-NR:** 644 181 000**EAN:** 7613175427249

Prise triple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - 1 prise séparée - Profondeur 32 mm - NAP.Q - blanc - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	3
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	1
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK07

Fiche technique: 87323.NAP.Q.S.61

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Couvercle avec clapet pour IP21 - Verrouillable - Avec joint noir - Avec vis et joint - blanc	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Hauteur 35 mm - blanc	902-35.NAP.Q.61 284 010 000
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Couvercle avec clapet pour IP21 - Avec joint noir - Avec vis et joint - blanc	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800
	Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement	721.NAP 126 304 004

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Prise triple type 23 - IP21 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - 1...	87323.N.CO.Q.S.61 644 186 000
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.61 284 012 000

Fiche technique: 87323.NAP.Q.S.61

