

Datenblatt: 8755.NUP.Q.30.60

# **NEVO**

## Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Farbe:

schwarz weiss lichtgrau

Bauart:

■ N.CO.Q ■ NAP.Q ■ NUP.Q

Feller-NR: 8755.NUP.Q.30.60

**E-NR:** 642 100 050 **EAN:** 7613175333113

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Einbautiefe

31 mm - NUP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 8755.NUP.Q.30.60

#### Zubehör:

## Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

#### Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.60 374 690 050



Deckel mit Klappdeckel für 921-60/14.N.Q.60 Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer 377 026 450

Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

und Dichtung - schw...

Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/14.N.Q

160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm -934-921/14.PH3.N.Q Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose -Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4

160 213 110

Schra...

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

## Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 8755.Q.30.60 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -750 006 150 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -



921-60/14.N.Q.60 Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer 377 026 450

und Dichtung - schw...



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.60 Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 374 690 050