

STANDARDdue

Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 2-Kanal WLAN Gen.B

Mit der neuen Geräte-Generation B (Einsätze BSE/BSM und WLAN-Bedienaufsätze) könne



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI (926-)

Q (926-)

Feller-NR: 926-3405.4.W.B.QMI.60



E-NR: 333 950 150

EAN: 7613175064000

Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Besteht aus Abdeckset und Steuermodul - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - QMI (926-) - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung:	einteilige Taste
Halogenfrei:	Ja
Verwendung:	Jalousie
Werkstoffgüte:	Duroplast
Ausführung der Oberfläche:	matt
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.60
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	334 070 150
	Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursenso...	926-3405.4.W.B.Q.60 333 956 150

Datenblatt: 926-3405.4.W.B.QMI.60

