

**EDIZIO**due colore

## Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

**couleur:**

crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

**Assortiment:**

F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87163.LS.FMI.L.65.34**E-NR:** 751 142 030**EAN:** 7613175039428

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Profondeur 40 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

**tension nominale:** 250 V**mode de montage:** encastré**sans halogène:** Oui**courant assigné:** 16 A**nombre de prises:** 1**qualité du matériau:** matière thermoplastique**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation avec vis**type de commutateur:** interrupteur va et vient**type de prise:** norme suisse type 23**sens de montage:** horizontal**avec éclairage:** Oui**courant nominal prise:** 16 A**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - Avec cadre de re...

920-87160.FMI.FL.65  
378 117 030



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000

## Fiche technique: 87163.LS.FMI.L.65.34

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED                                                                                | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

## Fiche technique: 87163.LS.FMI.L.65.34

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900   |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900   |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900   |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900   |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900   |
|   | Set de recouvrement - Pour petite combinaison<br>type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -<br>Avec lentille frontale - Sans cadre de re...      | 920-87160.F.FL.65<br>378 217 030 |
|   | Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore -<br>Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm<br>- gris clair                                              | 2911.FMI.65<br>334 911 030       |

### Décomposition:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                          | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Petite combinaison - Lumineux - Avec<br>interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A,<br>250 V AC, L + N + PE - Avec bornes<br>enfichables... | 87163.LS.BSM.34<br>751 941 002     |
|  | Set de recouvrement - Pour petite combinaison<br>type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -<br>Avec lentille frontale - Avec cadre de re...    | 920-87160.FMI.FL.65<br>378 117 030 |

**Fiche technique: 87163.LS.FMI.L.65.34**

